

Verbindungsparameter ändern

1 Verbindungsparameter einstellen

- 1) Den Programmordner öffnen (Standard: C:\Programme\Systemics\TravelControl-Client)
- 2) Die Datei **settings.ini** mit einem Editor öffnen
- 3) Die IP-Adresse des TravelControl-Servers an den blau markierten Stellen eintragen

Beispiel für settings.ini:

```
[ConnectionParams]
Crypt=1
#HostName=localhost:3306
#Database=travelcontrol
#UserName=root
#Password=kts4a9i9Ct8ntKaCKMQhMSFKSUO8UID?k

[PgSuConnectionParams]
Crypt=1
HostName=localhost:5432
Database=postgres
UserName=postgres
Password=[a3c1W9nWh)Dit#iWO]FPyKJv7FV}US@?e

[PgConnectionParams]
Crypt=1
HostName=localhost:5432
Database=travelcontrol
UserName=postgres
Password=[a3c1W9nWh)Dit#iWO]FPyKJv7FV}US@?e

[SocketParams]
HostName=localhost
CKPort=1600
EMPort=1601
SMSPort=1602
```

Beispiel für **geänderte** settings.ini:

```
[ConnectionParams]
Crypt=1
#HostName=192.168.0.10:3306
#Database=travelcontrol
#UserName=root
#Password=kts4a9i9Ct8ntKaCKMQhMSFKSUO8UID?k

[PgSuConnectionParams]
Crypt=1
HostName=192.168.0.10:5432
Database=postgres
UserName=postgres
Password=[a3c1W9nWh)Dit#iWO]FPyKJv7FV}US@?e

[PgConnectionParams]
Crypt=1
HostName=192.168.0.10:5432
Database=travelcontrol
UserName=postgres
Password=[a3c1W9nWh)Dit#iWO]FPyKJv7FV}US@?e

[SocketParams]
HostName=192.168.0.10
CKPort=1600
EMPort=1601
SMSPort=1602
```